

## S1000W-XX SY

## 1000W 升压电源技术说明

## 2U 上架机箱

- 可靠性高
- 105℃输出电容器
- 通用 DC 输入电压
- 效率高、工作温度低
- 软启动电流、有效降低冲击
- 有短路保护、过载保护
- 体积小、重量轻
- 100%满负荷烧机测试



型号	S1000W-24SY	S1000W-36SY	S1000W-48SY	S1000W-64SY	S1000W-100SY	S1000W-300SY
性能						
直流输出电压	24V	36V	48V	64V	100V	300V
输出电压误差	±0.8V	±1V	±1.2V	±1.5V	±2V	±3%
额定输出电流	41.6A	27.8A	20.8A	15.6A	10.0A	3.33A
输出电流范围	0-41.6A	0-27.8A	0-20.8A	0-15.6A	0-10.0A	0-3.33A
纹波及噪音	240mVp-p	240mVp-p	240mVp-p	240mVp-p	200mVp-p	300mVp-p
负载稳定度	±0.8V	±1V	±1.2V	±1.5V	±2V	±3V
直流输出功率	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W	1000W
效率	90%	89%	88%	87%	86%	85%
直流电压可调范围	22-26V	34-38V	46-50V	62-66V	96-104V	280-320V
输入电压与范围 (有多种输入电压供选择)	DC12V ± 20%					
	DC24V ± 20%					
	DC36V ± 20%					
	DC48V ± 20%					
	DC64V ± 20%					
	DC100V ± 20%					
	DC150V ± 20%					
	DC310V ± 20%					
	AC110V ± 20%					
AC220V ± 20%						
空载电流	0.1A-0.2A					
空载损耗	<5W					

电话: 086-021-61127761, 50401705(总机) ; 传真: 021-50401705-83;

[www.ddyu.com](http://www.ddyu.com)

Email: [shduoyu@126.com](mailto:shduoyu@126.com)

过载保护	过载 105%~135%进入保护范围
过载/短路保护类型	有 2 种结构（供选择） 1: 过载/短路自锁截止输出，如果要恢复必须重新启动电源（开关一次即可）；适用于对一些精密的仪器保护使用（如：电脑电源就是采用这种保护结构来防止过载/短路）； 2: 过载与短路为 限流保护+自诊断自动恢复保护；（一般常规保护都采用这种保护结构）
过电压保护	PWM 自动跟踪调整
风扇配置	有
温度系数	$\pm 0.03\%^{\circ}\text{C}$ (0~50 $^{\circ}\text{C}$ )
启动时间	1.5s/1.0s/0.5s
抗震性	10~500Hz, 2G 10 秒/1 周期, 共 60 分钟, 各轴
耐压	输入输出间: 1.2KVAC, 输入与外壳: 1.2KVAC 输出与外壳: 0.5KVAC
隔离状态	输入与输出为隔离结构, 非共地;
隔离电阻	输入输出间, 输入与外壳, 输出与外壳: 500VDC/100M Ohms
工作温度、湿度	-10 $^{\circ}\text{C}$ ~+60 $^{\circ}\text{C}$ , 20%~90%RH
存储温度、湿度	-20 $^{\circ}\text{C}$ ~+85 $^{\circ}\text{C}$ , 10%~95%RH
外形尺寸	机身尺寸: 长*宽*高 440*300*84 mm;
	前面板尺寸: 484*90*3 mm;
外壳材料	铝合金
颜色	黑色
重量	4Kgs 左右
安全标准	UL1950, TUV EN60950
EMC 标准	CI SPR22(EN55022), IEC1000-42, 3, 4, 5, 6, 8, 11 IEC100-3-2
非标准输入、输出电压可以接受定制	